




IQ Gateway

L'IQ Gateway est la plateforme de gestion de l'énergie et s'intègre avec les IQ Microinverters et les IQ Batteries pour fournir un contrôle complet et des informations sur le système Enphase Energy System. L'IQ Gateway transmet les données de production solaire et de consommation d'énergie au logiciel de surveillance et d'analyse de l'application Enphase App pour une maintenance et une gestion complètes et à distance du système Enphase Energy System.



IQ Microinverters avec connecteurs MC4 intégrés

Connectez rapidement et facilement les modules PV aux IQ Microinverters qui ont des connecteurs MC4 intégrés.




IQ Battery

L'IQ Battery est un système de batterie AC entièrement intégré avec des micro-onduleurs IQ8X-BAT intégrés. Ils sont conçus pour une sécurité et une longévité maximales et une installation plug-and-play rapide et facile. (Disponible dans certains pays uniquement).



IQ Relay monophase et polyphase

Dispositif de protection de réseau et de système de production et de stockage, à circuit intégré, avec coupleur de phase CPL (polyphasé) et surveillance par injection de courant CC.*



IQ Cabling

Installez des micro-onduleurs rapidement et en toute sécurité avec l'IQ Cabling. Avec l'IQ Cabling polyphasé, la puissance installée est automatiquement répartie de manière égale sur les trois phases.

Intelligent

- Permet une surveillance et un contrôle basés sur le Web
- Communication bidirectionnelle avec les IQ Microinverters, l'IQ Battery et Enphase Cloud pour la mise à jour à distance

Simple

- Configuration facile du système à l'aide de l'application Enphase Installer App
- Mise en réseau flexible avec Wi-Fi, Ethernet ou données cellulaires
- Montage sur rail DIN

Fiable

- Conçu pour être installé à l'intérieur ou dans un boîtier extérieur.
- Garantie de cinq ans



*L'IQ Relay n'est pas requis dans tous les pays, vérifiez les exigences locales de connexion au réseau pour confirmer.

IQ Gateway

DÉTAILS DU PRODUIT		UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Nom			IQ Gateway Standard	
Description			Passerelle de communication avec surveillance de base de la production PV (±5 %) via CPL	Passerelle de communication avec mesure intégrée du PV et de la consommation. Comprend deux CT (courant de circuit primaire de 100 A).
Précision de la mesure de la puissance			Non pris en charge	Compteur de production et de consommation : ±1 % de précision
BESOINS EN ÉNERGIE		UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Tension nominale du réseau		V	230 (L-N)	230 (L-N), 230/400 (L-N/L-L) en étoile
Tension minimale/maximale du réseau		V	184/276	
Fréquence nominale		Hz	50	
Fréquence minimale/maximale		Hz	45/55	
Protection contre les surintensités maximales		A	20 (caractéristique B)	
Consommation électrique maximale		W	5	
Consommation électrique moyenne en continu		W	3	3 ou 4 (avec kit de communication)
CAPACITÉ		UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Nombre maximum de micro-onduleurs interrogés			Jusqu'à 300**	
Nombre maximum d'IQ Battery			Non pris en charge	12 IQ Battery 3T/3 IQ Battery 10T
DONNÉES MÉCANIQUES		UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Dimensions (H x L x P)		mm	126 x 213 x 45	
Montage			Rail DIN	
Largeur des unités de rail DIN		modules	12	
Poids		kg	0,5	
Plage de température de l'air ambiant		°C	-40 à 65 (si installé à l'extérieur), -40 à 46 (si installé dans un boîtier)	
Humidité relative		%	85	
Classe de surtension du port AC			III	
Port de relais de classe de surtension			II	
Cote environnementale			IP30. En cas d'installation à l'extérieur, utilisez un boîtier adapté à l'extérieur.	
Altitude maximale		m	2500	
Ports USB			Deux ports USB 2.0, détection automatique, auto-négociation	
Bornier AC			N, L1 jusqu'à 6 mm²	N, L1, L2, L3 jusqu'à 6 mm²
Bornier CT			Non pris en charge	6 borniers doubles, jusqu'à 1,5 mm²
Bornier I/O numérique			Non pris en charge	5 borniers, jusqu'à 1,5 mm²
INTERFACES DE COMMUNICATION		UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Wi-Fi intégré			802,11b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz), pour la connexion à Enphase cloud via internet.	
Portée du Wi-Fi (recommandé)		m	10	
Ethernet			En option, 802.3, Câble Ethernet UTP Cat5E (ou Cat 6) (non inclus), pour la connexion à Enphase Cloud via Internet.	
Mobile			En option, CELLMODEM-02 (non inclus)	
I/O numérique			Non pris en charge	Entrée/sortie numérique pour le contrôle du gestionnaire de réseau***
USB 2.0			Pour Mobile Connect	Pour Mobile Connect, kit de communication
Mode point d'accès (AP)			Pour une connexion entre l'IQ Gateway et un appareil mobile exécutant l'application Enphase Installer App	
Ports de mesure			Non pris en charge	Jusqu'à 3 CT de consommation, Jusqu'à 3 CT de production
Communication par courant porteur en ligne			Communication par courant porteur en ligne (CPL) 110 – 120 kHz (Classe B), bande étroite 200 Hz, vers les micro-onduleurs, l'IQ Relay et ACB 1.5	
API Web			Consultez le site https://developer-v4.enphase.com	
API locale			Reportez-vous au guide pour l'API locale	
Indicateurs LED			De haut en bas : Connectivité au cloud, mode du point d'accès Wi-Fi, état de la production PV, état des communications CPL	

** Dépend de la situation géographique et de la configuration du site.

*** Fonction activée en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

IQG-DS-0064-01-FR-INT-2023-02-22

INTERFACES DE COMMUNICATION	UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Configuré via		Enphase Installer App, Enphase Installer Platform	
NORMES	UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Conformité au réseau (avec IQ Relay)		TOR Erzeuger Type A, C10/11, PPDS Annexe 4, VFR 2019, VDE-AR-N 4105:2018 CEI O-21, EN 50549-1, UNE206007-1/2	
Conformité au réseau (sans IQ Relay)		G98, G98 NI, G99, G99 NI, G100	
Sécurité		EN61010-1:2010	EN 61010-1:2010, EN61010-2:2010,
EMC		IEC/EN 61010-1:2010, EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2	
Norme RED		EN62311:2008	
Étiquetage des produits		CE, UKCA & RCM	
ÉTENDUE DE LA LIVRAISON	UNITÉS	ENV-S-WB -230	ENV-S-EM -230
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	mm	160 x 276 x 98	
Poids de l'emballage	kg	1	
Rail DIN en aluminium	mm	125	
Transformateurs de courant (CT)		Non pris en charge	2 x CT-100-SPLIT-ROW inclus

